


KOFF DBAS



Koff Dual es un interruptor universal para su sistema de casa inteligente que le permite encender y apagar aparatos de forma remota.

Koff Dual es un interruptor WiFi de 2 contactos que le permite conectar y controlar dos electrodomésticos o dispositivos eléctricos de forma independiente. Entonces con 1 interruptor de control Koff Dual usted obtiene 2 interruptores básicos Koff. El interruptor de Koff Dual hereda las ventajas del conmutador Koff Basic, como la facilidad de instalación y operación, acceso WiFi rápido y control remoto a través de Aplicación EweLink.

La APP eWeLink está disponible en iOS y Android, los clientes pueden activar y desactivar de forma independiente cada uno de los dos dispositivos conectados a la aplicación en su celular. Este interruptor inalámbrico además permite configurar modos de temporización como ser, repetición, cuenta regresiva o para activar y desactivar a una hora específica. además de permitir compartir con otros sus dispositivos.



Características:

- Encendido y apagado remoto a través de la aplicación EWeLink
- Admite el seguimiento de estado: estado del dispositivo proporcionado por la App EWeLink.
- Controla de forma independiente 2 dispositivos en la APP EWeLink
- Admite temporizadores programados, de cuenta regresiva y de bucle para cada dispositivo.
- Admite múltiples dispositivos en el mismo teléfono inteligente.
- Funciona con Amazon Echo, Echo Dot, Amazon Tap.
- Funciona con Google Home, Google Nest.

Especificación Koff Dual

- Rango de voltaje: 90-250v AC (50/60Hz)
- Corriente máxima: 10A por canal (1 Contacto) / 16A combinados (2 Contactos)
- Potencia máxima: 3500W (2 contactos) / 2200W (1 contacto)
- Dimensiones: 114 * 52 * 32 mm (Largo * Ancho * Alto)
- Material de la caja: ABS ignífugo V0
- Humedad: 5% -90% HR, anti condensación.
- Estándar inalámbrico: 802.11 b / g / n
- Mecanismo de seguridad: WPA-PSK / WPA2-PSK
- Temperatura de funcionamiento: 0°C-40°C (32 ° F-104 ° F)
- Color: blanco
- Peso: 86.0g
- 2 interruptores por dispositivo.